



При изготовлении изоленды Х/Б (хлопчатобумажной) применяют суровые миткали, суровую бязь, суровую галошную прокладку или другие ткани, не ухудшающие физико-механические показатели изоленды, а также резиновые смеси, изготовленные по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Назначение:

Изолента х/б используется для электроизоляции в диапазоне температур от - 30°С до + 100°С в условиях неагрессивных сред, выдерживает испытательное напряжение 1 кВ без пробоя.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

№ п/п	Наименование показателей	Норма
1	Внешний вид	равномерная поверхность без пропусков
2	Цвет	черный
3	Ширина ленты	20 мм
4	Рабочий диапазон температур	-30 + 100 °С
5	Разрывная нагрузка, кН/м(кгс/см), не менее	6
6	Скорость расклеивания(липкость до и после старения, мм/мин, не более)	100



Изолента Х/Б (хлопчатобумажная)

Изолента х/б поставляется в роликах по 100гр, 200гр, 300гр, 400гр.

Условия хранения и гарантийные сроки:

Изоленту ХБ следует хранить в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от 00С до +250С на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов.

Допускается хранение изоленды Х/Б в условиях отрицательных температур (до — 300С). При этом перед эксплуатацией изолента ХБ должна быть выдержана при температуре +230С ± 50С не менее 24 часов.

При соответствии изоленды ХБ требованиям ГОСТа 2162-97, а также при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения, гарантийный срок хранения изоленды составляет 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **Изоленды Х/Б (хлопчатобумажная)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов