



В связи с особенностями установщиков ПМК у российских производителей и с часто встречающимися двойными питателями, именно более длинные накладные заправочные концы обеспечивают необходимое соединение.

Серия накладных соединительных лент для соединения лент с компонентами и накладных заправочных концов REDXL отличается более мягким пластиком, из которого сделана лента и более сильным адгезивом. Продукты серии REDXL возможно использовать в большем спектре разнообразных конструкций питателей. Они обеспечивают большую надежность и безотказность работы питателей по сравнению с продуктами в стандартном исполнении. Серию REDXL легко отличить от стандартной продукции по яркому красному цвету наружного ламера.

Отличительные особенности:

- Выпускаются четырех основных размеров для лент шириной 8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм и 32 мм-44 мм
- Уменьшают потери компонентов при заправке лент, у которых отсутствует заправочный конец
- Обеспечивают высокую надежность соединения заправочного конца и защитной пленки ленты
- Не создают помех в работе питателя и не засоряют его
- Увеличивают производительность за счет уменьшения времени затрачиваемого на заправку питателя
- Имеют длину 600 мм

Основные характеристики:

От стандартных накладные заправочные концы серии XL отличает большая длина - 600 мм, против стандартно поставляющихся длин 300, 400 и 500мм. Сделана лента из более мягкого пластика и имеет более сильный адгезив, что обеспечивает большую надежность и безотказность работы питателей по сравнению с продуктами в стандартном исполнении. Подходят для работы в двойных питателях и когда стандартные накладные заправочные концы проскальзывают.



Условия поставки:

Sierra Electronics заправочные концы REDXL поставляются под заказ.

Упаковка:

Заправочные концы поставляются трех стандартных размеров (см. технические данные), подходящих для лент с компонентами поверхностного монтажа шириной 8мм -12мм, 16мм, 24мм и 32мм-44мм. Заправочные концы упаковываются по 500 штук для лент с компонентами шириной 8мм -12мм, 16мм и 250 штук для лент шириной 24мм и 32мм-44мм.

Хранение и транспортировка:

- Хранение осуществляется в нормальных условиях.
- Не подвергайте воздействию влаги и не оставляйте надолго под прямыми солнечными лучами.
- Удаляйте пленку, защищающую адгезив, непосредственно перед применением.
- После удаления защитной пленки, не допускайте попадания загрязнений на поверхность адгезива. Это может ухудшить адгезию.

По вопросам приобретения **Sierra Electronics заправочных концов REDXL** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов